



## **Edirol / Roland V-4: Mixer de Vídeo de Cuatro Canales**

El Ediol V-4 es un mixer de vídeo de cuatro canales poderoso, capaz de seleccionar entre cuatro cámaras o decks de videotape durante una performance al vivo con transiciones suaves y efectos especiales. La V-4 es una solución económica para las necesidades de vídeo de templos, escuelas y boates.

Principales características:

- **Procesamiento de Señal digital de Alta Calidad**

Fuentes de vídeo son procesadas completamente en el dominio digital para calidad de vídeo profesional (13.5MHz, 8 bits, las 4:2:2). La V-4 es ideal para uso en pantallas grandes, y como el procesamiento interno es digital, no hay pérdida de calidad para la señal de salida.

- **Sincronizador de Cuadro /TBC de Dos Canales**

Las fuentes de entrada pasan por los sincronizadores de cuadro TBC (Equipo Base Correction) de dos canales para garantizar transiciones suaves e imágenes estables.

- **Efectos Digitales de Dos Canales**

La V-4 posee dos canales independientes en efectos de vídeo que incluyen una rica selección de efectos digitales, como colorear, strobe, espejar, multitela, negativo, congelar campo, congelar cuadro, solarizar y filtrador de color. La V-4 también posee efectos de composición, como picture-in-picture, chroma key, y recorte de luminancia. Presionar un único botón puede rechamar los efectos.

- **Menú en la Pantalla y Función Preview**

La función de preview de la V-4 es controlado por el botón de selección de fuente, y permite a monitorización de cada una de las cuatro fuentes de entrada o la fuente de salida antes de la transición, para un único monitor de preview. Las principales funciones de la V-4 pueden ser vistas en la pantalla de preview, utilizando el conveniente Menú en la Pantalla.

- **Función Memoria**

La función memoria de la V-4 permite la memorización y a rechamada conveniente de ajustes de panel, como atribuciones de efectos a cada botón. La memoria almacena hasta ocho configuraciones y mantiene almacenados los ajustes mismo con la fuerza apagada.

- **Sincronización con el Equipo MIDI**

La V-4 posee transiciones de vídeo y efectos que pueden ser sincronizados con MIDI. El BPM (batidas por minuto) de las transiciones puede ser ajustadas para seguir la batida de una trilla de música utilizando la función TAP. Las funciones de la V-4 también pueden ser controladas a través de equipo MIDI, como un controlador de teclado MIDI. El recurso V-LINK permite el disparo de clips, efectos de vídeo y transiciones en tiempo real cuando conectado con el Presentador de Vídeo Digital Ediol DV-7PR opcional.

## Especificaciones

### Vídeo:

\*Sistema:NTSC o PAL

\*Amostragem:13.5MHz, las 4:2:2 (Y:B-Y:R-Y), 8 bits

Áudio: No Disponible

### Conectores de Entrada y Salida:

Entrada de Vídeo: 4 RCA, 2 S-Video

Salida de Vídeo: 2 RCA, 1 S-Video

Salida de Preview: 1 RCA

Entrada MIDI 1 Salida MIDI/Through 1

Requisitos de Alimentación: Fuente de Alimentación CC de 9V (Incluida)

Consumo de Energía: No Especificado por el Fabricante

Dimensiones (LxAxP): 8 7/8 x 3 x 11 7/16 pulgadas (225x 75 x 290mm)

Peso: 4,8 libras (2,2kg)

## Ítems Inclusos

- Fuente de Alimentación 9V CC
- Garantía de Un Año